Quartz Movements 特别功能 朗达超值系列

型号 4220.B - 12口"







产品规格

指针式石英机芯

系列 超值系列 型号 4220.B 尺寸 12□"

版本 瑞士制造 7 钻石 / 金色

电池寿命54 月标准针高2

功能

- 两地时间
- 特别功能
- 两针
- 大日历
- 小秒针

特点

- 金属机芯,可修理

- 拉停把心省电功能: 节省大概70%耗电

- 一个按掣简易操作

- 大日历可快调

_{1/2} ronda.ch

Quartz Movements 特别功能 朗达超值系列

型号 4220.B - 12口"

技术规格

| 机芯直径 | 28.60 mm |
|----------------|----------------------|
| 内罩座位直径 | 28.00 mm |
| 机芯厚度 | 4.40 mm |
| 电池以上厚度 | 4.40 mm |
| 机芯座位 | 0.60 mm |
| 把中 | 1.90 mm |
| 把心行程 | 0.90 mm |
| 把心螺纹直径 | 0.90 mm |
| 秒针运行扭力 - 一般情況下 | 6 μ Nm |
| 分针运行扭力 - 一般情況下 | $300~\mu\mathrm{Nm}$ |
| 运作温度 | 0 - 50 ° C |
| 误差率 | -10/ +20 秒/月 |
| 防磁度 | 18.8 Oe |
| 防震度 | NIHS 91-10 |



电池规格

电池类型型号 395电池寿命54 月电压1.5 V

电耗 - 一般情況下1.32 μA (日历不在跳动当中)电耗 - 上限1.65 μA (日历不在跳动当中)

手表生产

图纸 表壳 (standard, PDF)

图纸 表面 (stem 3h, calendar 6h, PDF)

图纸 针高 (hand height 2, PDF)

图纸 把心

手表装配资料 (PDF)

使用说明

使用说明 (PDF)

手表修理

技术指引 up to code M (PDF) 技术指引 as of code N (PDF)

_{2/2} ronda.ch