

## 型号 1004 - 10□'



### 产品规格

指针式石英机芯

系列

薄装系列

型号

1004

尺寸

10□'

版本 瑞士制造

10 钻石 / 金色 更换电池提示

电池寿命

25 月

厚电池寿命

40 月

标准针高

1

### 特点

- 金属机芯，可修理
- 拉停把心省电功能：节省大概70%耗电
- 1002-1009, 1012-1019可共用配件

### 功能

- 两针
- 小秒针

# Quartz Movements

## 经典功能

### 朗达 薄装系列

## 型号 1004 - 10□□

### 技术规格

机芯直径	23.90 mm
内罩座位直径	23.30 mm
机芯厚度	1.90 mm
电池以上厚度	1.90 mm
厚电池以上厚度。	2.15 mm
机芯座位	0.35 mm
把中	0.75 mm
把心行程	1.00 mm
把心螺纹直径	0.90 mm
秒针运行扭力 - 一般情况下	4 $\mu$ Nm
分针运行扭力 - 一般情况下	200 $\mu$ Nm
运作温度	0 - 50 ° C
误差率	-10/ +20 秒/月
防磁度	18.8 Oe
防震度	NIHS 91-10

### 电池规格

电池类型	型号 341
厚电池	型号 315
电池寿命	25 月
厚电池寿命	40 月
电压	1.5 V
电耗 - 一般情况下	0.74 $\mu$ A
电耗 - 上限	1.1 $\mu$ A

### 手表生产

图纸 表壳 (high battery, PDF)  
 图纸 表壳 (standard, PDF)  
 图纸 表面 (stem 3h, PDF)  
 图纸 针高 (hand height 1-3, PDF)  
 图纸 把心

### 手表修理

技术指引 (PDF)